

発電機

ヤマハ EF900IS



始動要領（共通）

※燃料が入っていることを確認してください。

- 1 エコノミースイッチ **OFF** を確認する。
- 2 燃料コックを **ON** にする。
- 3 エンジンスイッチを **ON** にする。
- 4 チョークノブを引く。
- 5 スターターハンドルを強く引く。
- 6 エンジンが始動し、安定したらチョークを戻す。

ヤマハ EF2500I（正面）



ヤマハ EF2500I(左側)



- 6 エンジン停止は、エンジンスイッチを **OFF** にする。
- 7 エンジン停止後は、必ず燃料コックを閉にする。
※ 後日に使用予定がない場合は、燃料コックを閉にして自然にエンジンが止まってから収納してください。

ヤンマーYSG2500SS

- 1 燃料が入っているか確認する。
- 2 燃料コックを**下げる**。(燃料を落とす)
- 3 エンジンスイッチを **ON** にする。
- 4 チョークノブを引く。
- 5 セルを **start** の方向に回す。5 秒以上回さないでください。
- 6 エンジンが始動し、安定したらチョークを戻す。
- 7 エンジンが始動しない場合は、4 の状態からリコイルスターターを引き、指導したら、チョークノブを押す。
- 8 使用後は、エンジンスイッチを **OFF** にする。

エンジンスイッチ



燃料コック



チョークレバー

ヤマハ EF600S

- 1 燃料が入っているか確認する。
- 2 燃料コックを**下げる**。(燃料を落とす)
- 3 エンジンスイッチを**チョークマーク**に上げる。
- 4 リコイルスターターを引き、指導したら、エンジンスイッチを **ON** の位置に下げる。
- 8 使用後は、エンジンスイッチを **OFF** にする。

エンジンスイッチ



全機種とも 4 ストロークエンジン機種です。

ガソリンのみで稼働しますので、備蓄倉庫にあるガソリン缶詰を使用してください。